Návod na použitie

Nabíjanie

- USB-C napájací port sa nachádza pod krytkou na zadnej strane generátora. Vyklopením krytky sa dostanete k napájeciemu portu.
- Ak je zariadenie vypnuté, pripojte USB-C dobíjací kábel. Využiť môžete USB nabíjačku s výkonom 5V/1A-2A.
- Ak nefunguje nabíjanie, skúste iný adaptér.
- Stav batérie je zobrazený na displeji.
- V priebehu nabíjania ukazuje displej stav nabitia.
- Zariadeni je možné využívať aj v priebehu nabíjania.
- Batéria má životnosť 500 nabíjacích cyklov, potom môžete pozorovať výrazne menšiu kapacitu batérie.

Ovládanie

- 5 minútový mód spustíte podržaním prstu na zapínacom tlačítku umiestneným pod displejom.
- Po aktivácií 5 min. módu môžete ďalším stlačením tlačítka aktivovať 10 minútový mód.
- Ak je generátor zapnutý, môžete ho deaktivovať stlačením vypínacieho tlačítka počas 3 sekúnd.

Príprava produktu

- Pred prvým použitím fľašu vypláchnite čistou vodou.
- **DÔLEŽITÉ: Odšróbujte základňu s generátorom a odšróbujte plastovú krytku generátora. Pod krytkou môže byť trochu tekutiny, to je správne.** Ak necháte krytku generátora našróbovanú, nemôže zariadenie fungovať správne. Pri zapnutí generátora s našróbovanou krytkou by mohlo dôjsť k nevratnému poškodeniu zariadenia.
- Zašróbujete základňu späť a vypláchnite znovu fľašu.
- Plastovú krytku na základňu už nevracajte.
- Fľašu naplňte čistou pitnou vodou (teplota 0-60°C) tak, aby medzi hladinou tekutiny a viečkom bolo cca. 5 mm priestoru.
- Teraz môžete aktivovať vodíkový generátor.
- Fľaša je vybavená tlakovým bezpečnostným ventilom (vo viečku), ktorý po skončení programu stlačte, viečko tým pôjde lepšie otvoriť.

!! Ak nevidíte pri prvom použití vychádzať z generátora bublinky, nechajte vodu vo fľaši „stáť“ niekoľko dní priebežne skúšajte fľašu zapnúť. Po niekoľkých dňoch by sa mala elektróda znovu dostatočne navlhčiť a zariadenie začne pracovať správne.

Ako používať

- Fľašu naplňte vodou cca. 5 mm pod okraj, tým zaistíte najvyššiu možnú koncentráciu vodíka.
- Koncentrácia vodíka po 10 min. programu dosahuje podľa reálnych meraní 3500 až 4500ppb ORP až -350 až -500mV.
- Vodíkovú vodu je síce možné piť v neobmedzenom množstve, škodlivé účinky vodíku na organizmus nie sú známe. Doporučujeme ale striedať pitie vodíkovej vody s bežnou pitnou vodou či inými tekutinami - neustála konzumácia vody s veľmi nízkym ORP môže byť pre organizmus neprirodzená.
- Vodíkovú vodu nie je možné dlhodobo skladovať, nakoľko postupne koncentrácia vodíka klesá. Je teda vhodné pripraviť také množstvo vody, ktoré môžete do 30-60 minút spotrebovať. Po vypustení tlaku vo fľaši je nutné vodu skonzumovať čo najrýchlejšie, nakoľko bude dochádzať k rýchlejšiemu poklesu koncentrácií vodíka.
- Doporučujeme nepiť vodu priamo z fľaše, ale prelievať ju do pohára. Pri pití priamo z fľaše je nutné fľašu častejšie čistiť.
- **Vo fľaši musí vždy zostať trocha tekutiny, aby nedošlo k vyschnutiu generátora (môže dôjsť k jeho nezvratnému poškodeniu)**

- **Nikdy nezapínajte viac po sebe idúcich cyklov, mohlo by dôjsť k pretlakovaniu fľaše a jej nezvratnému poškodeniu. V prípade, že tak urobíte, uvoľníte pretlak stlačením bezpečnostného ventilu na viečku.**

Ako čistiť vnútrajšok fľaše?

- Podľa počtu používania, ale aspoň jeden krát za 2 mesiace. Vhodné je použitie bieleho octu. Do fľaše nalejte 200 ml teplej vody (40-60 °C), pridajte 30-50 ml kvasného octu, premiešajte. Ak je fľaša viac znečistená, použite viac octu. Zmes nechajte 10 minút odstát. Fľašu zatvorte viečkom a pretrepajte, potom vylejte a následne vypláchnite čistou vodou. Tento postup prípadne opakujte.

FAQ – Často používané otázky a často riešené problémy

1, Po otvorení fľaše a vyšróbovaní krytky generátora sa na dne nachádza trocha vody, bola už fľaša niekým použitá? – Nie, tekutina sa pod krytkou nachádza preto, aby generátor úplne nevyschol.
2, Čo keď je generátor vysušený? Je nevratne poškodený? – Nie, väčšinou stačí nechať vo fľaši niekoľko dní vodu a generátor začne fungovať znova správne.
3, Z generátora vychádza málo veľkých bubliniek alebo skoro žiadne, ako mám postupovať, aby zariadenie fungovalo znova správne? – Viď bod otázka 2.
4, Ako často mám čistiť fľašu bielym octom? – Pokiaľ používate filtrovanú vodu a z fľaše nepijete, tak doporučujeme max. jeden krát za mesiac. Pokiaľ používate kohútikovú vodu, tak sa môže membrána zanášať usadeninami a v tom prípade je nutné nechať biely ocot (mierne zriedený vodou) vo fľaši ideálne cez noc, aby došlo k rozpusteniu usadenín. Pokiaľ z fľaše vodu priamo konzumujete, tak je vhodné fľašu čistiť aspoň jeden krát za týždeň.
5, Fľaša sa nenabíja - Najprv vyskúšajte iný USB adaptér a USB-C kábel. Pokiaľ to nepomôže, kontaktujte zákaznícku podporu.
6, Fľaša preteká – Výnimočne sa môže objaviť kvapôčka vody pri výpusti na spodnej strane zariadenia, pokiaľ je to často a vo väčšom množstve, tak to znamená zlé tesnenie a je nutné generátor vymeniť. Kontaktujte zákaznícku podporu.

Varovanie

- Zariadenie uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte vyschnutiu generátora. Ak plánujete generátor nepoužívat dlhšiu dobu, opláchnite ho a našróbujte späť ochrannú krytku generátora. Ak vychádzajú zo zariadenia podozrivé zvuky, alebo sa chová abnormálne, nepoužívajte ho a reklamujte ho. Zariadenie nikdy neopravujte svojpomocne a nerozoberajte ho. Zariadenie neskladujte v mraze.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Kapacita fľaše: 500 ml
Materiál elektród: titan potiahnutý platinou
Membrána: technológia Proton Exchange Membrane (PEM)
Rozsah výroby vodíka: podľa dĺžky cyklu od 2500 do 4500 ppb
Rozsah ORP: podľa podmienok a cyklu až -500mV
Rozmery: 80 mm (šírka) x 270 mm (výška)
Napájanie: USB-C – je možné používať v priebehu napájania
Bateria: 2200 mAh veľkokapacitná batéria (cca. 20x5min. cyklov)
Hmotnosť fľaše: 600 g
Materiál fľaše: Tritan - zdravotne nezávadný potravinársky plast a hliník pre vyššiu pevnosť (max. tlak 10 bar)
Bezpečnosť: Viečko fľaše je vybavené bezpečnostným ventilom, ktorým je možné vypustiť tlak pre jednoduchšie otvorenie fľaše
Režimy: 5 minútový režim, 10 minútový režim
Podsvietenie: Efektné farebné LED podsvietenie
Obsah balenia: Fľaša, návod, nabíjací kábel